

## DATA SHEET

Tlačítkový MICRO spínač - číslo produktu 1576



### Charakteristika produktu

Tlačítkový MICRO spínač je navržen pro použití v lineárních LED svítidlech KLUŠ. Je určen pro zapínání a vypínání LED osvětlení pomocí tlačítka on/off.

Na spodní straně tlačítkového MICRO spínače je oboustranně lepicí teplovodivá páska pro snadnou a bezpečnou instalaci do LED profilů KLUŠ.

### Upozornění!!!

- \* Neohýbejte základnu (desku plošného spoje) tlačítkového MICRO spínače, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- \* Vypnutí/zapnutí hlavního napájení způsobí, že rozsvícená LED zařízení ovládaná tlačítkovým MICRO spínačem se vypnou.
- \* Při instalaci tlačítkového MICRO spínače do LED profilů KLUŠ o hloubce 11 mm je nutné použít podložku MW (ref. kód 00035) spolu se záslapkou typu MW.


### Použití

Tlačítkový MICRO spínač je určen do LED svítidel montovaných zejména (ale nejen) pod skříňky, police, ale i do nástěnných svítidel, přenosných LED svítidel, stolních svítidel a stojacích lamp.

### Technické specifikace

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Funkce                                  | spínač on/off                      |
| Voltáž                                  | 12 - 24 V DC                       |
| Maximální proud, výkon                  | 4 A, 48 W/12 V DC; 98 W/24 V DC    |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,0003 W/12 V DC; 0,0006 W/24 V DC |
| Rozměry                                 | 43 mm x 11 mm x 3 (9) mm           |
| Rozsah provozní teploty                 | -20 °C ... +55 °C                  |

### Schéma zapojení



\*Vyhrazujeme si právo měnit a upravovat naše produkty.

[www.KlusDesign.eu](http://www.KlusDesign.eu)  
Creative LED solutions. Get inspired